

# AMAX bedieningspaneel 3000 L8

www.boschsecurity.nl



**BOSCH**

Technologie voor het leven



- ▶ Inschakelen van het alarmsysteem met één knop
- ▶ Brand-, medische en paniekalarmen
- ▶ Sabotageschakelaar
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Eenvoudig in gebruik

AMAX bedieningspaneel 3000 L8 is een LED-bedieningspaneel met 8 zones weergave en is compatibel met alle AMAX-centrales. Met gemakkelijk herkenbare pictogrammen wordt de status van het systeem in een overzichtelijk formaat weergegeven. De zonestatus wordt bovenaan het scherm in cijfers aangegeven.

De bedieneenheid waarschuwt u wanneer een zone geopend is, wanneer er een alarm is geactiveerd, en in welke zone het alarm is opgetreden.

## Basisfuncties

### Inschakelmethoden

U kunt het systeem inschakelen door uw code in te voeren en op de toets [# / \*] te drukken, of u kunt het systeem snel inschakelen door de toets [# / \*] 2 seconden lang ingedrukt te houden.

Er zijn twee opties om het systeem in te schakelen:

- Om het systeem in te schakelen wanneer u thuis blijft, drukt u op [\*].
- Om het systeem in te schakelen wanneer u het huis verlaat, drukt u op [#].

### Gebieden van het bedieningspaneel

Er kunnen max. 16 bedieningspanelen op een AMAX-centrale worden aangesloten.

LED-bedieningspanelen kunnen worden toegewezen aan één gebied.

### Brand-, medische en paniekalarmen

Als dit zo geprogrammeerd is, wordt door het gelijktijdig indrukken van de buitenste knoppen van een rij knoppen op een bedieneenheid een alarmrapport naar de centrale meldkamer gezonden. Druk [4] en [6] tegelijkertijd in voor een brandalarm; druk [7] en [9] tegelijkertijd in voor een medisch alarm; en druk [1] en [3] of [\*] en [#] tegelijkertijd in voor een paniekalarm.

## Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificaten
Europa	CE DIN EN 50130-4 (6/2011) DIN EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
	EN 50131-3 Grade 2, Milieuklasse II
Duitsland	VdS A

**Technische specificaties****Behuizingsontwerp**

Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 138 x 115 x 24 mm (LxBxH)</li> </ul>
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 254 g</li> </ul>
Kleur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wit</li> </ul>

**Omgevingseisen**

Bedrijfstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C tot +55 °C</li> </ul>
Relatieve Vochtigheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% tot 95%</li> </ul>

**Vereiste voeding**

Ingangsspanningsbereik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,8 VDC tot 13,8 VDC</li> </ul>
Stroomverbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stand-by 31 mA , max. 60 mA</li> </ul>
Kabelvereisten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vierdraads, AWG18 of AWG22</li> <li>• maximumlengte 200m (van centrale tot laatste bedieningspaneel)</li> <li>• BUS 1 maximumlengte 700m (max. 14 apparaten, max. 8 bedieningspanelen)</li> <li>• BUS 2 maximumlengte 700m (max. 14 apparaten, max. 8 bedieningspanelen)</li> </ul>
EN-type:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B</li> </ul>

**Bestelinformatie****AMAX bedieningspaneel 3000 L8**

AMAX bedieningspaneel 3000 L8 is een LED-bedieningspaneel met 8 zones weergave

Goedkeuring: EN 50131-3 Grade 2

Oprichtingsnummer **IUI-AMAX3-LED8**

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 Postbus 80002  
 5617 BA Eindhoven  
 Telefoon: +31 40 2577 200  
 Fax: +31 40 2577 202  
 nl.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.nl

**België:**  
 Bosch Security Systems NV/SA  
 Torkonjestraat 21F  
 8510 Kortrijk-Marke  
 Telefoon: +32 56 20 02 40  
 Fax: +32 56 20 26 75  
 be.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.be