

M2000-BT



CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS AUTONOME 2 PORTES CONFIGURABLE VIA SMARTPHONE



RÉCEPTEUR
RADIO 433 MHZ
INTÉGRÉ AVEC
CRYPTAGE AES128

2 ENTRÉES
LECTEURS
EXTERNES

MÉMOIRE DE
2000
UTILISATEURS

APPLICATION M2000-BT POUR PROGRAMMATION ET MAINTENANCE

Simple et sans fil,
via Smartphone*



- Nom et prénom des utilisateurs
- Plages horaires, visualisation des événements
- Affectation droits d'utilisateurs...

Compatible Iphone® et Android®

TOUJOURS + D'INNOVATION

Grâce à la **télécommande virtuelle "SLIM+BT"** (application Smartphone) qui vous permet de commander à distance* votre porte grâce à votre téléphone.



2 émetteurs virtuels
gratuits par défaut

DECOUVREZ LA VIDEO DE PRESENTATION SUR NOTRE CHAINE



PRASTEL FRANCE

M2000-BT



FONCTIONS PRINCIPALES :

- **2 entrées** lecteurs externes
- **Récepteur intégré 433.920 MHz, cryptage AES128** avec le SLIM+
- Mémoire de **2000 utilisateurs**
- **4 entrées auxiliaires** (2 boutons-poussoirs, 2 entrées d'autorisation - ex. boucle magnétique)
- **3000 événements**
- **Plages horaires** (10 dont 8 programmables - utilisateurs/relais)
- **Anti-passback**
- **Fonction Alarme** avec Relais 2
- **1 connexion RS485** (importation mémoire M2000PE)
- **Boîtier ABS** avec double fixation (à vis ou rail DIN)

Lecteurs compatibles



MEGAPROX 8
Lecteur UHF



EASYBKW
Clavier Wiegand



LPROX
Lecteur 125 KHz

LPROX-MF
Lecteur Mifare®



MRRE-4-USB+
Lecteur radio
433 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12 Vcc
Entrées	1 récepteur 433.920 MHz 2 entrées Wiegand 26, 30, 34 et 37 bits
Nbr sorties relais	2 indépendantes
Temps activation relais	Temporisé ou bistable
Capacité relais	1A
Programmation	Sans fil via Smartphone
T° fonctionnement	-20°C / +55°C
Indice de protection	IP44
Dimensions et poids	115 x 90 x 40 mm - 200g
Plages horaires	10 dont 8 programmables
Historique	Oui
Horloge annuelle	Oui



IP44