



Type de dispositif : **APB-210**

Smart Button

Un bouton indispensable à garder à portée de main. Fixez-le ou placez-le à l'endroit qui vous convient le mieux. Vous pourrez ainsi activer rapidement certaines fonctions de domotique, déclencher une alarme ou demander de l'aide.

- commander à l'aide d'un :
 - ❖ simple clic
 - ❖ double clic
 - ❖ triple clic
 - ❖ maintien long
 - ❖ relâchement
- fonctionnement sur la bande de fréquence de 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle conforme à la norme de chiffrement AES
- diversification des canaux de transmission : 4 canaux permettant une sélection automatique de celui qui garantira une transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation des paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- contrôle de l'état de la pile



Bande de fréquence de fonctionnement.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Pile	CR2032 3 V
Durée de vie espérée de la pile	jusqu'à 3 ans
Consommation de courant en veille	5 µA
Tension de signalisation de la pile faible.....	2,6 V
Classe environnementale selon EN 50130-5	II
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93±3%
Dimensions	ø50 x 13 mm
Masse	17 g



Compatible with
abax2
wireless system

APB-210

