

# FMC-300RW Avertisseurs d'Incendie à Effet Simple

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



Ces produits simple effet réinitialisables permettent de déclencher manuellement une alarme en cas d'incendie. La série comprend deux types de produits :

Les versions bris de vitres dotées d'une vitre (recouverte d'une protection en plastique pour éviter les blessures).

Les versions réinitialisables sans vitre, qui sont simplement réinitialisées en insérant et en tournant une clé.

L'activation des déclencheurs d'alarme incendie peut être auditive, sensitive et visuelle, ce qui confirme sans aucun doute que l'alarme a été déclenchée. Une adresse de déclencheur d'alarme incendie activé apparaît sur la centrale incendie, ce qui permet de le localiser rapidement.

Les unités sont fournies avec de nombreux accessoires tels que des encadrements, des clés et des entretoises adaptés à différentes conditions d'installation.

## Caractéristiques

- ▶ Déclenchement de l'alarme par simple pression sur le repère noir ou par bris de la vitre
- ▶ Vitre recouverte d'une protection en plastique pour éviter les blessures
- ▶ Voyants DEL pour l'évaluation des alarmes déclenchées et l'inspection
- ▶ Ultra-fiables et déployables
- ▶ Homologués EN 54-11

### Spécifications techniques

Caractéristiques électriques	
Tension de fonctionnement	20 Vcc (8,5 Vcc à 30 Vcc)
Consommation	spécifiée par le système de sécurité respectif
Résistance d'alarme	820 Ω +/- 10 % (8,5 Vcc à 30 Vcc)
Composants mécaniques	
Dimensions (H x l x P)	87 mm x 87 mm x 56 mm x 3,4" x 2,2")
Matière du boîtier	Plastique, ASA
Couleurs	
• Rouge	RAL 3001
• Bleu	RAL 5005
• Jaune	RAL 1003
Conditions ambiantes	
Catégorie de protection suivant EN 60529	IP 54
Température de fonctionnement admissible	-25 à +70 °C
Certifications et accréditations	
Région	Certification
Europe	CE FMC-300-RW-GSGRD / -GSRRD / -R1RD / -R2RD
	CE FMC-300RW-GSGYE/BU, -GSRYE/BU
	CPD 0786-CPD-20332 FMC-300RW
Allemagne	VdS G 207086 FMC-300RW
Conforme à la norme EN 54-11:2001/A1:2005	
Composants inclus	
Quantité	Composants
1	FMC-300RW-GSGBU Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie avec vitre, bleu
1	FMC-300RW-GSRBU Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie réinitialisable, bleu
1	FMC-300RW-GSGRD Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie avec vitre, rouge
1	FMC-300RW-GSRRD Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie réinitialisable, rouge
1	FMC-300RW-GSGYE Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie avec vitre, jaune
1	FMC-300RW-GSRYE Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie réinitialisable, jaune

FMC-300RW-GSGRD Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie avec vitre, rouge	FMC-300RW-GSGRD
FMC-300RW-GSRRD Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie réinitialisable, rouge	FMC-300RW-GSRRD
FMC-300RW-GSGYE Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie avec vitre, jaune	FMC-300RW-GSGYE
FMC-300RW-GSRYE Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie réinitialisable, jaune	FMC-300RW-GSRYE
FMC-SPGL-RW Vitres de rechange	FMC-SPGL-RW
Accessoires	
FMC-SIGN-RW Écriteau Hors service	FMC-SIGN-RW
FMC-KEY-RW Clé de Test	FMC-KEY-RW
FMC-FLAP-RW Clapet à Charnière transparent	FMC-FLAP-RW



### Remarque

La Clé de Test FMC KEY RW n'est pas fournie et doit être commandée séparément.

### Informations de commande

FMC-300RW-GSGBU Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie avec vitre, bleu	FMC-300RW-GSGBU
FMC-300RW-GSRBU Déclencheur Manuel d'Alarme Incendie réinitialisable, bleu	FMC-300RW-GSRBU

### Représenté par :

**France:**  
Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**  
Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us